

Leistungsmerkmale Telefondienst

Mit dem Telefondienst besteht unabhängig vom Anschluss (analog oder ISDN) die Möglichkeit verschiedener Funktionen, z.B. Rufumleitung in Anspruch zu nehmen, welche mit Hilfe des Telefons zu programmieren sind.

Leistungsmerkmal	Aktivierung	Deaktivierung	Abfrage Status	Funktionen
Einmalige Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummern.	*31*<no>#	Automatisch bei nächsten Anruf	-	Unterdrückt die Rufnummer für ein Telefonat bei vorher angezeigter Rufnummer.
Permanente Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummern.	*32#	#32#	**32#	Unterdrückt die Rufnummer permanent für alle Telefonate beivorher angezeigter Rufnummer.
Anrufweiterleitung direkt.	*21*<no>#	#21#	**21#	Direkte Anrufumleitung auf eine andere Rufnummer.
Anrufweiterleitung direkt an Voicemail.	*28#	#21#	**21#	Direkte Rufumleitung an die Voicemailbox.
Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar.	*61*<no>#	#61#	**61#	Der Anruf wird nach 20 Sek. auf eine andere Rufnummer umgeleitet
Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar an die Voicemail.	*68#	#61#	**61#	Anrufweiterleitung an die Voicemail wenn nicht erreichbar.
Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/ bei besetzt an Voicemail.	*67*<no>#	#67#	**67#	Anrufweiterleitung an eine gewünschte Rufnummer wenn im Gespräch / bei besetzt.
Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/ bei besetzt an Voicemail.	*691#	#67#	**67#	Anrufweiterleitung an die Voicemail wenn im Gespräch /bei besetzt.
Anrufweiterleitung bei Stromausfall.	*22*<no>#	#22#	**22#	Bei Stromausfall am Glasfaserrouter wird der Anruf umgeleitet.
Anrufweiterleitung bei Stromausfall an die Voicemail	*692#	#22#	**22#	Anrufweiterleitung an die Voicemail bei Stromausfall.
Bitte nicht stören.	*26#	#26#	**26#	Es ertönt eine Stimme: „Der angerufene Teilnehmer möchte zur Zeit nicht gestört werden.“
Abweisen von Anrufen mit unterdrückter Nummer.	*99#	#99#	**99#	Es kommt die Ansage: „Der Teilnehmer wünscht keine Anrufe mit Rufnummerunterdrückung.“ So unterbinden Sie Werbeanrufe oder andere unerwünschte Anrufe.
Voicemail / Anrufbeantworter abfragen oder einrichten.	*777#	-	-	Die Voicemail ist Ihr persönlicher Anrufbeantworter. Sie benötigen kein spezielles Endgerät. Die NEW Voicemail ist im Netz integriert.
Ansage des letzten eingegangenen Anrufs.	*16#	-	-	Das NEW Telefon-System sagt Ihnen die zuletzt angerufene Rufnummer an.
Rückruf des letzten eingegangenen Anrufs.	*12#	-	-	Mit der Rückruf-Funktion können Sie den zuletzt eingegangenen Anruf einfach zurückgerufen. Egal ob dieser angenommen wurde oder nicht.
Ansage des letzten abgehenden Anrufs.	*15#	-	-	Das NEW Telefon-System sagt Ihnen die Rufnummer des letzten abgehenden Anrufs.
Rückruf des letzten abgehenden Anrufs.	*11#	-	-	Mit der Rückruf-Funktion können Sie den letzten abgehenden Anruf erneut anrufen. Egal ob dieser angenommen wurde oder nicht.
Ansage der eigenen Rufnummer.	*14#	-	-	Das NEW Telefon-System sagt Ihnen Ihre eigene Rufnummer.
Alle Funktionen zurückstellen.	*00#	-	-	Deaktiviert alle Funktionen, die bereits getätigt wurden.

Hinweis: Nutzen Sie SIP Accounts in Kombination mit einer Fritzbox? Dann sollten Sie bei jeder Möglichkeit erst *# drücken.